



MONTREZ VOTRE POUVOIR DE CONTRÔLE

CLAVIER DIGICODE IBA- 7612

contrôleurs à boutons standard avec sortie
auxiliaire

Fonctionnalités

- 1000 Utilisateurs
- Lecteur de carte de proximité intégré
- Clavier standard intégré pour la saisie du code PIN
- Entrée auxiliaire & sortie auxiliaire
- Buzzer interne
- Livré avec vis de sécurité et outil de vis de sécurité
- Deux statuts/ interface de programmation LED
- Livré avec modèle de surveillance pour une installation plus facile
- Temps de sirène programmable
- Temps de déverrouillage de la gâche programmable

IBA-7612 Spécifications

Caractéristiques électriques

Plage de tension de fonctionnement	12V DC
Courant de veille	40mA
Courant maximal	130mA
Sorties relais :	
Relais de verrouillage	de C, 5A
Relais auxiliaire	de C, 5A
Contributions:	
REX	N.O, Contact sec
Entrée auxiliaire	N.C, Contact sec en mode moniteur
	N.O, contact sec en mode entrée
LEDs	Deux LEDs bicolores

Lecteur de proximité intégré

Plage de lecture	2.5" (65mm)
Modulation	ASK à 125kHz
Cartes compatibles	26-bit EM cartes

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	-31°C à 63°C
Humidité d'exploitation	0 à 95% adapté pour une utilisation en extérieur

Caractéristiques mécaniques

Dimensions	120mm(L) 76mm(W) 27mm(D)
Poids	0.9 lbs (410g)

