



FR 1200

FR1200, un lecteur d'empreintes digitales avec interface de communication RS485 fonctionne avec les contrôleurs d'accès biométriques et le contrôle d'accès autonome par empreinte digitale, y compris les contrôleurs de la série inBIO, F8, etc. Il offre la fonction de capture et de transfert d'échantillons d'empreintes digitales vers le panneau de contrôle d'accès. Avec sa structure robuste classée IP65, le FR1200 offre une durabilité supplémentaire dans toutes les conditions météorologiques, y compris les environnements extérieurs.

Fiche technique

Poids	160 g 160 g
Power	DC 12 V / 70 mA max.
Temp. operation	0° C ~ +45° C
Degree of protection	Suitable for exterior IP65
Dimensions	50 (L) x 102 (H) x 37 (Pr) mm
Algorithme	ZK Finger 10.0
Modes d'identification	Empreinte et/ou Carte EM 125 KHz
Sorties	RS485
Alimentation	DC 12 V / 70 mA max.
Compatibilité	Contrôleurs ZKTeco INBIO
Capteur d'activation	Auto-activation par infrarouges
Capteur	Zk Optical Sensor
Temps de vérification	≤ 1 Sec ≤ 300 ms
Distance de lecture des cartes	Jusqu'à 10cm
Résolution du capteur	500DPI
Degré de protection	Apte pour extérieur IP65
Temp. fonctionnement	0° C ~ +45° C